

ST-2632 全頻放大器 CATV、BS、CS BOOSTER

特色:

- ·有線電視/衛星電視信號分別放大
- · 低躁訊、高入力、可串接

- · 衛星及有線電視可個別調整[增益]
- ·可向前供電+12VDC 給 LNB
- ·5~2300MHz -10dB 輸出測試端子



| 波段 | 頻率(MHz) | 最大出力 | 入力衰減 | 增益調整 | 斜率固定 | |
|---------|---------------------------------|-------|------|---------|------|--|
| BS · CS | 950~2300 | 95dB | | 20~30dB | 10dB | |
| CATV 正向 | 54~860 | 90dB | | 15~20dB | 5dB | |
| CATV 反向 | 5~42 | 105dB | | 0~10dB | | |
| LNB 供電 | +12V (6W) 輸出可控制 | | | | | |
| 電源電壓 | AC100~240V 50/60Hz / 12VDC 1.5A | | | | | |
| 消耗電力 | | 5W | | | | |
| 尺寸 | 152(W) x 100(D) x 44(H) mm | | | | | |